

Ministar

Bedienungsanleitung



INHALT

EINFÜHRUNG	2
INSTALLATION DES MINISTAR	2
BETRIEB DES MINISTAR	3
TECHNISCHE DATEN	4

EINFÜHRUNG

Der Martin Professional DJ Series Ministar ist ein leistungsfähiger und kompakter Spezialeffekt- Lighting Projektor mit folgenden Eigenschaften:

- 250 W / 24 V EHJ Lampe
 - Strahlerzeugung wahlweise durch dichroitische Spiegel oder weiß (abhängig vom Modell)
 - Musikgesteuerte Strahlrotation
 - Musikgesteuerter Farbwechsel
 - Eingebautes Mikrophon mit automatischer Pegelanpassung
 - Effiziente Lüfterkühlung
 - Justierbarer Montagebügel
 - Kann über Controller ferngesteuert werden
-

INSTALLATION DES MINISTAR

Bevor Sie den Ministar in Betrieb nehmen können, müssen Sie zunächst die Lampe installieren und einen Netzstecker am Stromversorgungskabel anbringen. Bitte verfahren Sie wie folgt:

WICHTIG

Vergewissern Sie sich, daß die Einheiten von der Netzversorgung getrennt sind, bevor Sie einen der folgenden Schritte beginnen.

- Entfernen Sie die Knebelschraube auf der Unterseite der Einheit und ziehen Sie das Lampengehäuse vorsichtig heraus. Die Lampe kann jetzt installiert werden.
- Halten Sie die Lampe mit einem sauberen Tuch oder am Keramiksockel und setzen Sie die Lampe in die Fassung ein. Wenn Sie den Glaskolben der Lampe berührt haben, muß dieser mit Alkohol sorgfältig gereinigt werden, bevor die Lampe eingesetzt werden kann. Vergewissern Sie sich, daß die elektrischen Werte der Lampe mit den Spezifikationen der Technischen Daten auf Seite 3 übereinstimmen.
- Setzen Sie das Lampengehäuse ein und ziehen Sie die Fingerschraube fest.

ANSCHLUSS DES NETZSTECKERS

Der Ministar wird ab Werk ohne Netzstecker ausgeliefert. Sie müssen einen geeigneten Stecker (der zu Ihrem Netzanschluß paßt) anbringen, bevor Sie die Einheit an die Stromversorgung anschließen können. Das doppelt isolierte Netzkabel enthält drei Leitungen.

- Schließen Sie das braune Kabel an die Klemme PHASE an.
- Schließen Sie das blaue Kabel an die Klemme NULLEITER an.
- Schließen Sie das gelb / grüne Kabel an die Klemme ERDE an.

Sie können den Ministar jetzt in der gewünschten Position installieren. Der Montagebügel erlaubt ein Kippen der Einheit um +/- 60° aus der Horizontallage in 20° Schritten.

BETRIEB DES MINISTAR

Schalten Sie die Stromversorgung des Ministar ein und klatschen Sie in die Hände. Sie werden sehen, daß die Strahlen für eine kurze Zeit rotieren. Dieser kurze Test demonstriert Ihnen die musikgesteuerte Funktion des Ministar.

WICHTIG

Die Spannung der Motoren im Ministar werden elektronisch geregelt. Aus diesem Grund kann der Ministar nicht mit einem Dimmer oder einem ähnlichen Gerät betrieben werden. Anderenfalls könnte der Ministar beschädigt werden.

Eine Fernsteuerung oder eine Steuerung über Dimmer im ausschließlichen Ein- / Aus Betrieb ist jedoch bedenkenlos.

TECHNISCHE DATEN

Ministar	
Abmessungen (mit / ohne Montagebügel)	
Länge	420 mm / 420 mm
Breite	250 mm / 215 mm
Höhe	270 mm / 225 mm
Gewicht	11 kg
Leistungsaufnahme	280 W
Versorgungsspannung (umschaltbar)	220 - 240 V (100 - 130 V)
Frequenz	50 - 60 Hz
Lampe	250 W / 24 V EHJ (Philips 7748S / Osram HLX 64655)
Sicherung	(T4 A bei 100 - 130 V) T2 A bei 220 - 240 V

© 1995 Martin Professional GmbH
Technische Änderungen vorbehalten