

# TECHNISCHE DATEN- Mania EF2

## ABMESSUNGEN / GEWICHT

Abmessung (ohne Bügel) LxBxH . . . . . 312 x 250 x 142 mm  
Gewicht . . . . . 6,5 kg

## KONSTRUKTION

Gehäuse . . . . . Stahl und Aluminium

## TEMPERATUREN

Maximale Gehäusetemperatur (stationärer Zustand) . . . . . 100°C  
Abkühlzeit vor Transport . . . . . mindestens 20 Minuten  
Maximal zul. Umgebungstemperatur ( $T_a$ ) . . . . . 40° C

## INSTALLATION

Minimaler Abstand zu brennbarem Material . . . . . 0,3 m  
Minimaler Abstand zur beleuchteten Fläche . . . . . 1,0 m  
Minimaler Freiraum um die Lüftungsöffnungen . . . . . 0,1 m

## STEUERUNG UND PROGRAMMIERUNG

Stand-alone Trigger . . . . . Musik oder Auto

## ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Netzanschluß . . . . . 3-pol. Kaltgeräte-Anschluß  
Stromversorgung . . . . . Spannungswahlschalter, 115-120 V / 220-245 V, 50-60 Hz  
Hauptsicherung . . . . . 2 AT (träge)

## TYPISCHE LEISTUNGS- UND STROMAUFNAHME

230 V, 50 Hz . . . . . 106 W, 0,5 A  
230 V, 60 Hz . . . . . 105 W, 0,5 A

## LIEFERUMFANG - AUSSERHALB USA

Netzkabel mit Kaltgerätebuchse, l = 3m  
Phillips 12V EFP/8H 100W Halogenlampe  
Bedienungsanleitung

## ZUBEHÖR

Phillips 12V EFP/8H 100W Halogenlampe . . . . . P/N 97000004  
Half-coupler . . . . . P/N 91602005

## BESTELLINFORMATION

Mania EF2 non-US Version . . . . . P/N 90430060